

?????????? ??????? Samsung Tizen SSSP3

Перед установкой подключите панель к сети и подготовьте пульт. Для стабильной работы рекомендуется проводное подключение и отключение энергосбережения.

?????????? ?????????????? ???????

Для стандартного сброса используйте один из путей:

- **MENU → System → Reset System → Yes;**
- **MENU → Support → Reset All → Yes.**

Если требуется полный сброс через инженерное меню:

1. Выключите панель кнопкой **Power Off**.
2. Последовательно нажмите **MUTE → 1 → 8 → 2 → Power On**.
3. Если меню не открылось, включите панель, кнопкой **SOURCE** выберите DVI и повторите комбинацию.
4. Выберите **Option → Factory Reset**.

После сброса откроется мастер первоначальной настройки.

?????????????? ?????? ? ???????

Если панель должна получать время от NTP-сервера:

1. В инженерном меню откройте **Control → LFD Option → NTP Support** и выберите **On**.
2. Откройте **MENU → System → Time → NTP Settings**.
3. Укажите:
 - **Network Time Protocol** — **Use**;
 - **Server URL** — **pool.ntp.org**;
 - **Time Zone** — часовой пояс устройства, например **GMT+3**.

Если NTP не используется, укажите дату, время и часовой пояс вручную.

????????? ?????????????? ???????????

Откройте **MENU** → **System** → **Start Setup**. Стандартный PIN-код — 0000.

1. Выберите язык интерфейса.
2. Укажите ориентацию Landscape или Portrait.
3. Отключите энергосбережение.
4. Подключите панель к проводной сети или Wi-Fi.

Настройка режима питания панели Samsung

Проверка сетевого подключения панели

5. Проверьте дату и время.

Настройка даты на панели Samsung

Настройка времени на панели Samsung

6. В разделе **System** для параметра **Play Via** выберите **URL Launcher**.

Выбор URL Launcher в параметре Play Via

7. Нажмите HOME, откройте **URL Launcher** и укажите адрес:
<https://s.ar.digital/o>

Адрес Плеера в URL Launcher

8. Укажите имя устройства, например [Signage]Display1.
9. Завершите мастер и перезапустите панель кнопкой питания.

????????? ?????????????

После включения панели Плеер должен запускаться автоматически. Если этого не происходит:

1. Проверьте адрес в URL Launcher.
2. Откройте на панели <https://api.ar.digital> и убедитесь, что сервер доступен.
3. Перезапустите панель.
4. Проверьте свободное место в **System** → **Storage**.

Revision #1

Created 2026-08-09 12:44:31 UTC by Амаль Сулейманов

Updated 2026-08-09 12:44:37 UTC by Амаль Сулейманов