

???????? ???? ?????

- [Как проверить состояние устройств](#)

??? ?????????? ??????????
??????????

Раздел «Устройства» показывает подключённые точки вещания и помогает быстро понять, готов ли каждый экран к показу контента.

????????? ??????? ????????????

В личном кабинете нажмите значок экрана в левом нижнем углу.

Переход в раздел «Устройства»

Если нужного устройства ещё нет в списке, [добавьте и подключите его по коду](#).

?????????? ???????

На странице используются следующие состояния:

Статус	Что означает
«Проигрывается»	На устройстве воспроизводится кампания.
«Пауза»	Воспроизведение приостановлено.
«Пустой»	На устройство не назначена кампания.
«Ошибка»	Во время воспроизведения возникла ошибка.
«Не в сети»	Устройство не передаёт актуальное состояние.
«Не подключено»	Созданная точка вещания ещё не связана с Плеером.

Чтобы вывести ID, статус, теги или локацию прямо в списке, нажмите значок шестерёнки и включите нужные столбцы.

Настройка столбцов списка устройств

????????? ??????? ????????????

Нажмите кнопку фильтра в правом верхнем углу.

Кнопка фильтра в разделе «Устройства»

Можно отбирать устройства:

- по имени;
- по одному или нескольким статусам;
- по тегам;
- по свойствам и дополнительным атрибутам;
- по подписке.

После выбора условий нажмите «Применить». Кнопка «Сбросить» очищает все условия. Для поиска нескольких устройств вставьте их названия отдельными строками в поле имени.

Панель фильтра устройств

Дополнительно можно нажать на показатель в правом блоке страницы: список сразу отфильтруется по выбранному состоянию или тегу.

????????? ?????????? ?????????????

Нажмите на устройство. В карточке доступны основные сведения и связанные разделы:

- «Основное» — информация, скриншот экрана, теги, тип и заметки;
- «Управление» — быстрые команды, расписание работы и загрузки;
- «Адрес» — местоположение и дополнительные сведения;
- «Кампании» — назначенные кампании;
- «Подписки» — активные расширения;
- «Профилирование» — профили циклов для Programmatic.

Вкладки свойств устройства

Для проверки фактического изображения запросите скриншот в блоке «Основное». Если нужно выполнить команду, используйте [удалённое управление устройством](#).

????????? ????????????? ?????????????

Нажмите «Выбрать», отметьте устройства или каталоги и выполните групповую операцию в правой панели. Перед сохранением проверьте режим изменения: «Перезапись» заменяет выбранные параметры на всех отмеченных устройствах.

Выбор нескольких устройств

Чтобы выгрузить сводную информацию, откройте «Опции» и выберите «Отправить отчёт». Отчёт приходит на выбранный адрес электронной почты и содержит статусы, версии Плеера, время последнего подключения, теги и технические сведения об устройствах.

???? ?????????? ?????????? ??????????????

- Для статуса «Не подключено» повторно [посмотрите код подключения](#).
- Если Плеер не выходит на связь, выполните [проверки подключения](#).
- Если устройство на связи, но кампания не обновилась, перейдите к [диагностике показа](#).