

???????????? "????????????? ????????????????" (Inactivity)

В статье описаны назначение и настройка контроллер "Бездействие пользователя" (Inactivity).

???????????? ??????????????

Контроллер "Бездействие пользователя" предназначен для настройки смены контента или возвращения на стартовый компонент по истечении определённого времени.

Для того, чтобы настроить проект с данным контроллером, необходимо:

1. Создать проект в Designer Адвантедж;
2. На верхней панели меню нажать на раздел "Контроллеры";
3. В открывшемся списке выбрать "Добавить контроллер", потом раздел "Системные", затем "Бездействие пользователя";
3. В открывшемся списке выбрать "Добавить контроллер", потом раздел "Системные", затем '
4. Нажать кнопку "Создать" в открывшемся окне;
4. Нажать кнопку "Создать" в открывшемся окне
5. Разместить контроллер на рабочем столе программы;
6. Добавить компоненты Interface Editor (любое кол-во), открыв иконку "меню" в правом верхнем углу и нажав на него левой кнопкой мыши;
5. Разместить контроллер на рабочем столе программы
5. Разместить контроллер на рабочем столе программы
7. Разместить компоненты на рабочем столе программы;
8. Сделать один из компонентов стартовым, нажав иконку флажка на одном из них (если такой иконки нет, следует нажать на компонент правой кнопкой мыши и в появившемся окне выбрать "Стартовый компонент");

7. Разместить компоненты на рабочем столе программы
9. Открыть один из компонентов Interface Editor;
10. На верхней панели меню настроек Редактора Интерфейсов открыть раздел "Управление" и нажать на иконку "Событие";
10. На верхней панели меню настроек Редактора Интерфейсов открыть раздел "Управление"
11. Выбрать контроллер, привязав таким образом к нему компонент;
11. Выбрать контроллер, привязав таким образом к нему компонент
12. В левом нижнем углу нажать кнопку "Ок";
12. В левом нижнем углу нажать кнопку "Ок"
13. Ту же самую комбинацию команд необходимо проделать и с остальными компонентами;
14. Открыть контроллер после привязки к нему всех компонентов;
15. В разделе "Таймаут пользовательского бездействия" установить время, после которого контроллер выполнит переход на компонент;
15. В разделе "Таймаут пользовательского бездействия" установить время, после которого к
16. Нажать на иконку "Ссылка";
16. Нажать на иконку "Ссылка"
17. По принципу, описанному выше, выбрать компонент, на который будет осуществлён возврат;
18. Нажать кнопку "Ок";
19. В данном примере мы установили возврат на стартовый компонент.
19. В данном примере мы установили возврат на стартовый компонент

Revision #1

Created 2026-08-09 12:29:43 UTC by Амаль Сулейманов

Updated 2026-08-09 12:29:51 UTC by Амаль Сулейманов