

????? ?????????? ??????????/

????????????

В статье раскрыта тема «Общие настройки компонента/контроллера».

????????? ??????????

????????? ??????????

1. На рабочем столе программы в значке компонента/контроллера нажмите кнопку «Изменить».
На рабочем столе программы в значке компонента/контроллера нажмите кнопку «Измени
2. Внесите изменения. В зависимости от выбранного элемента, внешний вид редактора будет отличаться.
Внесите изменения. В зависимости от выбранного элемента, внешний вид редактора буд
3. Нажмите «Применить» или «ОК» для сохранения изменений.

Настройки компонента/контроллера будут изменены.

Для каждого компонента/контроллера, добавленного в шаблон, можно настроить название, описание и цветовое оформление.

????????? ??????????, ?????????? ?

1. Откройте вкладку «Информация».Откройте вкладку «Информация»
2. В верхнем поле введите название элемента.
3. В нижнем поле введите описание элемента.
4. В поле с цветом выберите цвет оформления компонента/контроллера.
5. Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.
6. Настройки компонента/контроллера будут изменены.

Для каждого компонента, добавленного в шаблон, можно настроить автоматическое переключение на другой компонент шаблона по истечению времени.

????????? ?????????? ??

1. Откройте вкладку «Управление».Откройте вкладку «Управление»
2. В поле «Таймер» введите время в секундах, по истечению которого произойдет автоматический переход на другой компонент шаблона.

3. Нажмите кнопку добавления ссылки и выберите компонент, на который будет происходить переход.
Нажмите кнопку добавления ссылки и выберите компонент, на который будет происходить
4. Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.

Настройки компонента будут изменены. На рабочем столе программы отобразится связь между компонентами.

Изменение настройки осуществляется по аналогии с вышеописанным процессом.

????????? ??????? ?? ????????

1. На вкладке «Управление» в поле «Таймер» введите значение «0».
2. Нажмите кнопку добавления ссылки. На открывшемся рабочем столе нажмите кнопку удаления связи между компонентами.
Нажмите кнопку добавления ссылки. На открывшемся рабочем столе нажмите кнопку уд
3. Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.

Настройки компонента будут изменены. Связь между компонентами будет удалена.

Для каждого компонента, добавленного в шаблон, можно настроить автоматическое переключение на другой компонент шаблона при наступлении определенного события.

Событие фиксируется соответствующим контроллером, который должен быть предварительно добавлен.

????????? ??????? ?? ????????

1. Откройте вкладку «Управление».Откройте вкладку «Управление»
2. Нажмите кнопку «Событие» и выберите контроллер. При наступлении события, зафиксированного выбранным контроллером, настраиваемый компонент будет переключен на компонент, указанный в контроллере.
3. Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.

Настройки компонента будут изменены. На рабочем столе программы отобразится связь между текущим компонентом и контроллером.

Изменение настройки осуществляется по аналогии с вышеописанным процессом.

????????? ??????? ?? ????????

1. На вкладке «Управление» нажмите кнопку «Событие». На открывшемся рабочем столе нажмите кнопку удаления связи между компонентов и контроллером.
Для включения переключения компонента при наступлении события
2. Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.

Настройки компонента будут изменены. Связь между компонентом и контроллером будет удалена.

Настройка «Игнорировать таймаут перезапуска» предназначена для компонентов, которые должны оставаться запущенными несмотря на установленный в настройках шаблона таймаут, по истечению которого запускается стартовый компонент. Настройка может применяться при заполнении форм обратной связи или других экранов (сцен), где требуется дождаться действия от пользователя, прежде чем переключаться на начальный компонент.

??????????-??? ????????????

1. Откройте вкладку «Управление».Откройте вкладку «Управление»
2. Установите флажок «Игнорировать таймаут перезапуска».
3. Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.

Настройки компонента будут изменены.

Для выключения настройки снимите соответствующий флажок и сохраните внесенные изменения.

Для каждого компонента, добавленного в шаблон, можно установить аудиозапись, которая будет воспроизводиться при его запуске.

????????? ???????? ??????????????

Поддерживаемые типы аудиозаписей для точек вещания:

- Windows – M4A, WAV, OGG FLAC, AAC, AIF, MP3;
- iOS, OS X, Android – MP3 и M4A.

Чтобы установить фоновую аудиозапись для компонента:

1. Откройте вкладку «Аудио».Откройте вкладку «Аудио»
2. Нажмите кнопку «Выбрать».
3. Выберите аудиозапись и нажмите «Открыть».
4. Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.

Настройки компонента будут изменены.

Чтобы выключить фоновую аудиозапись компонента:

1. На вкладке «Аудио» нажмите кнопку «Убрать».
На вкладке «Аудио» нажмите кнопку «Убрать»
2. Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.

Фоновая аудиозапись будет удалена.

?????????? ??????????? ??? ??????????????

Возможность доступна для компонентов, которые сохраняют параметры для следующего запуска. Например, можно восстановить установленный уровень громкости компонента

«Звуковая панель». Для этого включите опцию «Сохранять настройки при перезапуске».

Для включения/выключения опции на вкладке «Настройки» установите или снимите флажок «Сохранять настройки при перезапуске».

Для включения/выключения опции на вкладке «Настройки» установите или снимите флажок

Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.

???????? ???? ???? ?????????

Доступные режимы запуска компонентов:

- Нет – компонент загружается только при его запуске в шаблоне;
- Стандартно – компонент загружается заранее, при запуске шаблона.

Для изменения режима запуска компонента на вкладке «Настройки» в поле «Предзагрузка» выберите нужное значение.

Для изменения режима запуска компонента на вкладке «Настройки» в поле «Предзагрузка»

Нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для сохранения внесенных изменений.

???????? ???? ???? ?

Для включения/выключения режима фоновой работы компонента на вкладке «Настройки» установите или снимите флажок «Фоновый режим».

Пример использования возможности: работа компонента «Звуковая панель» в фоновом режиме для проигрывания фоновой мелодии, параллельно с основным компонентом по отображению интерфейса.